

DRA-500AE

AM/FM Stereo Alıcı

DENON



Üstün Ses, iPod Komuta ve Kontrolü ve Odadan Odaya Esneklik

DRA-500AE AM/FM alıcısı, tek bir üniteye yüksek performanslı çalıtma, işlevsellik ve uygun fiyat sunuyor. Hem alt odada hem de ana odada müzik dinlemenizi sağlayan bir dizi PRE OUT jacki içerir ve odadan odaya uzaktan kumandayı destekler. Denon, ses kalitesine olan tavizsiz yaklaşımıyla tanınır ve DRA-500AE, titizlikle Denon tarafı tarafından geliştirilen devreleri ve devreler arasında karşılaştırmalı etkileşimi önleyen Sinyal Seviyesi Bölünmüş Yapı (SLDC) şasisi sayesinde bir istisna değildir.



Premium Gümüş



Siyah

SLDC
SIGNAL LEVEL DIVIDED CONSTRUCTION

RDS

RadioTEXT

GLO-KEY
REMOTE COMMANDER

Özellikler

• Yüksek Kaliteli Güç Amplifikatörü

Kanal başına 95 watt gücüyle DRA-500AE, aynı anda hem A hem de B hoparlör sistemlerini çalıştırırken bile sağlam ve güvenilir bir ses performansı sunar.

• Sinyal Seviyesi Bölünmüş Yapı Şasisi

Tasarım
Düşük seviyeli sinyalleri işleyen devre, bu sinyallerin birbirlerine olan etkilerinin mutlak minimumda tutulmasını sağlamak için ayrı bloklara bölünmüştür. Sinyal Seviyesi Bölünmüş Yapı (SLDC) olarak bilinen bu yeni şasi tasarımı, sinyalin safliği için koruyarak çok daha yüksek doğruluk ve netlikle yeniden üretilmesini sağlar.

• 56 İstasyonlu AM/FM Rastgele

Ön Ayarlı Bellek Ayarı

• Otomatik Ön Ayar Belleği

FM istasyonları tuner ile aranabilir ve 56'ya kadar istasyon otomatik olarak ön ayarlı hafıza kaydedilebilir; bu, çok sayıda FM istasyonunun bulunduğu yerler için idealdir.

• iPod® için ASD-11R Kontrol Yuvası (isteğe bağlı):
Bağlandıığında iPod oynatmayı destekler
DRA-500AE

Denon'un orijinal iPod Kontrol Yuvası olan ASD-11R (ayrı satılır) DRA-500AE'nin özel kontrol terminaline bağlandıığında, iPod(*1) oynatmanın keyfini DRA-500AE üzerinden çıkarabilirsiniz. iPod ayrıca kontrol edilebilir.

DRA-500AE ile birlikte verilen uzaktan kumanda aracı ile ilgili olarak yönetilir.

*1) Dock konektörüyle donatılmış 3. nesil ve üzeri iPod'ları destekler. iPod'un nesline ve yazılım sürümüne bağlı olarak bazı işlevler çalışmayabilir.

• Radyo Metinli RDS

- Saf Doğrudan mod, saf keyif için yüksek kaliteli sesle müzik
- Hızlı yukarı/aşağı manuel ayarlama
- Manuel adımlı ayarlar
- Son kanal ayarları bellek
- Ses Yüksekliği Fonksiyonu
- Ton Yenilgisi
- Uzaktan kumanda ile sessize alma fonksiyonu
- A/B Hoparlör Değiştirme
- Son Fonksiyon Belleği
- AC Prizlerini Değiştirme

www.camarossaudio.com

www.denon.eu



Ana Özellikler			
Güç amplifikatörü bölümü		FM Bölümü	
Anma çıkışı	95W + 95W (4 ohm, 1kHz, %0,7 THD)	Ayarlama frekans aralığı	87,5 - 108,0 MHz
Frekans tepkisi	10 Hz - 100 kHz +0 dB, -3 dB (1W'da)	Kullanılabilir hassasiyet	1,0 µV (11,2 dBf)
Ön amfi bölümü		S/N oranı (Ağırlıklı)	Mono: 77 dB, Stereo: 72 dB
Giriş hassasiyeti/empedansı		Toplam harmonik bozulma	Mono: %0,15, Stereo: %0,3
DVD/BDP, AUX, CD-R/KASET1, MD/TAPE2, CD	200 mV/47 kohm	Frekans tepkisi	20 Hz - 15 kHz, +0,5, -1,5 dB
Çıkış seviyesi/yük empedansı		Stereo ayırımı	43 dB (1 kHz)
CD-R/TAPE1, MD/TAPE2	200 mV/47 kohm	AM Bölümü	
Ton kontrolü	Tiz: 10 kHz'de ±10 dB, Bas: 100 Hz'de ±10 dB	Ayarlama frekans aralığı	522 - 1611 kHz
		Kullanılabilir hassasiyet	18 µV
Genel			
Güç kaynağı		AC 230 V, 50 Hz	
Güç tüketimi		235 W	
Boyutlar		434 (G) x 147 (Y) x 414 (D) mm 9,0	
Ağırlık		kg	



EAN	
DRA500AEBKE2	4560119537140
DRA500AESPE2	4560119537157

* Tasarım ve özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.
* iPod, Apple Computer, Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markasıdır.

* ©2006 XM Uydur Radyo A.Ş. Tüm hakları saklıdır.

Denon, D&M Holdings, Inc.'in ticari markası veya tescilli ticari markasıdır.