

P5 Serisi 2

STEREO ÖN AMFİFİKATÖR



roon
TESTED

Sertifikali
Roon Test Edildi

MQA

MQA ve MQA
Studio'yu destekler



Dengeli XLR
girişleri ve çıkışları



Hareketli Bobin ve
Hareketli Miknatıs
fono aşaması girişi



aptX™ HD ve
Bluetooth ile
AAC



ESS premium 32 bit
8 Kanallı Dijital
Analog Dönüştürücü

Michi P5 Serisi 2 Ön Amfi, eşsiz bir ses deneyimi arayan müzik tutkunları ve ses tutkunları için en iyi seçimdir. MONO moduna özel olarak uyarlanmış, çift 8 kanallı, yüksek hassasiyetli ESS SABRE ES9028PRO Dijital-Analog dönüştürücülerle özel olarak tasarlanan P5 Serisi 2, kanal başına 8 DAC devresi ile yedekli sinyal işleme sağlar.

Bu çoklu DAC çözümü tamamen performans odaklıdır ve olağanüstü geniş bir ses sahnesinde sunulan müziğin olağanüstü ayrıntılarını ve nüanslarını ortaya çıkarır.

Çift ekranlı, şirket içi üretim toroidal transformatörler, tüm kritik devreleri izole eden 16 bağımsız güç kaynağını çalıştırır. Sonuç, ultra sessiz bir gürültü tabanı ve son derece düşük bozulma seviyeleridir. Michi P5 Series 2'nin nefes kesici performansı, sizi müziğinize daha önce hiç olmadığı kadar kaptırır, her notayı hassas bir şekilde seslendirir ve sizi sesle sarar.

Michi P5 Serisi 2, Analog RCA ve XLR Dengeli, Hareketli Miknatıs ve dahil olmak üzere tüm favori müzik kaynaklarınıza bağlanır Hareketli Bobinli Fono, aptX™ HD Kablosuz Bluetooth, Koaksiyel ve

Optik. PC-USB girişi, PCM (32-bit 384kHz) ve Quad DSD (11.2MHz) müzik dosyalarını ve 24-bit 384kHz'e kadar tam MQA donanım kod çözme destekler.

Michi P5 Serisi 2'nin zarif ve sade endüstriyel tasarımı, Michi serisindeki amiral gemisi konumuna yakışır şekilde en yüksek kalite standartlarında üretilmiştir.

Yüksek çözünürlüklü grafik ekran, ön panel kontrolleri, IR uzaktan kumanda ve kulaklık çıkışı sorunsuz kurulum ve çalışmayı garantiler.

RS232 ve Ethernet bağlantısı tüm popüler kontrol sistemlerini destekler.

Michi P5 Serisi 2 Ön Amfi, en seçici ses tutkunlarına bile akustik yükseltme vaadini yerine getirmeye devam ediyor.

Michi, beklentiler arttı.

MICHI

P5 Serisi 2

STEREO ÖN AMFİFİKATÖR



ÖZELLİKLER

Toplam Harmonik Bozulma (20Hz-20kHz)	< 0,002%	Dijital Bölüm	
İntermodülasyon Bozulması (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< 0,002%	Frekans Tepkisi	20Hz - 20kHz (0 ± 0,3 dB Maks.)
Giriş Hassasiyeti / Empedans		Sinyal Gürültü Oranı (IHF "A" ağırlıklı)	100 dB
Fono Girişi (MM)	2,5 mV / 47k ohm	Giriş Hassasiyeti/Empedans	0 dBf / 75 ohm
Fono Girişi (MC)	250 uV / 100 ohm	Dijital Çıkış	0,75V, Tepeden Tepeye
Hat Seviyesi Girişleri (RCA)	160 mV / 47k ohm	Yük Empedansı	75 Ohm
Hat Seviyesi Girişleri (XLR)	250 mV / 100k ohm	Koaksiyel/Optik Dijital Sinyaller	SPDIF LPCM (192 kHz'e kadar 24 bit)
Giriş Aşırı Yüğü		PC-USB	USB Ses Sınıfı 1.0 (96 kHz 24 bit'e kadar)
Fono Girişi (MM)	199 mV		USB Ses Sınıfı 2.0 (384 kHz 32-bit'e kadar)*
Fono Girişi (MC)	22 mV		*Sürücü kurulumu gerekli
Hat Seviyesi Girişleri (RCA)	12 V		DSD ve DoP desteği
Hat Seviyesi Girişleri (XLR)	12 V		MQA ve MQA Studio desteği
Çıkış Seviyesi			Roon Test Edildi
Hat Seviyesi (RCA)	1 V / 470 ohm	Güç Gereksinimleri	
Satır Seviyesi (XLR)	2 V / 100 ohm	Avrupa	230 Volt, 50 Hz
Frekans Tepkisi		Amerika	120 Volt, 60 Hz
Fono Girişi	20 Hz-20 kHz (0 ± 0,3 dB)	Güç Tüketimi	40 watt
Satır Düzeyi Girişleri	10 Hz-100 kHz (0 ± 0,3 dB)	Bekleme Gücü Tüketimi	
Ton Kontrolleri		Normal	< 0,5 watt
Bas	100 Hz'de ±10 dB	Ağ Uyandırma	< 2 watt
Tiz	10kHz'de ±10 dB	BTU (4 ohm, 1/8 güç)	87 BTU/saat
Sinyal Gürültü Oranı (IHF "A" ağırlıklı)		Boyutlar (G x Y x D)	485 x 150 x 452 mm
Fono Girişi	80 dB		19" x 6" x 17 3/4"
Satır Düzeyi Girişleri	116 dB	Ön Panel Yüksekliği	132 mm / 5 1/4"
Kanal Ayrımı		Ağırlık (net)	22,9 kg, 50,5 lb
Fono Girişi	> 55 dB	Sona ermek	Siyah
Satır Düzeyi Girişleri	> 85 dB		

Tüm özellikler baskı anında doğrudur.

Michi, önceden haber vermeksizin iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.