

A10MKII

ENTEĞRE AMPLİFİKATÖR



Uzaktan kumanda
dahildir



2 x 50 Watt'lık
sağlam güç,
8 Ohm



AB Sınıfı amplifikatör
tasarımı



Hareketli Mıknatıs
Pikap bağlantısı için Phono
Stage girişi



Yüksek akım güç
kaynağı

A10MKII Entegre Amplifikatör, dinleme deneyimini bir üst seviyeye taşımak isteyen müzikseverler için güç ve stilin mükemmel birleşimini sunuyor.

Rotel yapımı devasa toroidal güç transformatörüne sahip doğrusal bir güç kaynağı etrafında inşa edilen A10MKII, kanal başına 50 Watt'lık yetkili A/B gücünü 8 ohm'a ve daha zorlu hoparlörlere daha da yüksek güç sağlar.

Güç kaynağı yenilikleri ve kritik devre düzeni, gürültü tabanını düşürmek ve müzik dinamiklerini artırmak için fiziksel ve elektriksel ayırım sağlar. Çoklu bağlantı transformatörü, düşük voltajlı hassas devrelere ve yüksek akım amplifikatör çıkış transistörlerine izole güç sağlayarak sinyal yollarını daha da izole eder ve istenmeyen bozulmayı azaltır. Ses odaklı bu tasarım, hızlı geçişleri destekler ve etkileyici, açık bir müzik performansı sunar.

Tüm analog kaynaklar kabul edilir; üç adet hat seviyesi RCA girişi ve plak severler için Hareketli Mıknatıs uyumlu bir Fono katı mevcuttur. Özel dinleme seansları için ön panelde özel kulaklık amplifikatörü devresine sahip 1/8 inç kulaklık girişi mevcuttur.

Döner Bas, Tiz ve Denge kontrollerini içeren sezgisel ön panel düzeni, A10MKII'yi yakından kullanmayı keyifli hale getirirken, dahil edilen IR uzaktan kumanda ve motorlu analog ses kontrolörü, kullanım kolaylığını dinlemeye kadar genişletiyor koltuk.

Çıkarılabilir IEC güç kablosu, iki adet 12V tetik çıkışı, ağır 5 yollu hoparlör bağlantı direkleri ve otomatik kapanma fonksiyonları gibi kullanıcı dostu özellikler her türlü kurulumla uyumluluğu garanti eder.

A10MKII hem siyah hem de gümüş renk seçenekleriyle sunuluyor.

ÖZELLİKLER

Güç Çıkışı	50 Watt / kanal (8 Ohm) 60 Watt / kanal (4 Ohm)
Toplam Harmonik Bozulma	< %0,03
İntermodülasyon Bozulması (60 Hz : 7 kHz, 4:1)	< %0,03
Frekans Tepkisi	
Fono girişi	20 Hz - 20 kHz, -0,5 dB, +0,3 dB
Satır Düzeyi Girişleri	10 Hz - 100 kHz, -0,5 dB, +0,05 dB
Sönümlleme Faktörü (20 Hz - 20 kHz, 8 Ohm)	120
Giriş Hassasiyeti / Empedans	
Fono girişi	1,5 mV / 43k Ohm
Satır Düzeyi Girişleri	120 mV / 45k Ohm
Giriş Aşırı Yüğü	
Fono girişi	50 mV
Satır Düzeyi Girişleri	4 V
Ton Kontrolleri - Bas / Tiz	100 Hz / 10 kHz'de ± 6 dB
Sinyal Gürültü Oranı (IHF "A" ağırlıklı)	
Fono girişi	85 dB
Hat Seviyesi Girişleri	90 dB (Maks.)
Hat Seviyesi Girişleri	98 dB (Min)



Güç Gereksinimleri

Amerika

120 V, 60 Hz

Avrupa

230 V, 50 Hz

Güç Tüketimi

150 Watt

Bekleme Gücü Tüketimi

< 0,5 Watt

BTU (4 Ohm, 1/8 güç)

450 BTU/saat

Boyutlar (GxYxD)

430 x 73 x 347 mm
17" x 2 7/8" x 13 5/8"

Ön Panel Yüksekliği

60 mm / 2 3/8"

Ağırlık (net)

6,6 kg, 14,5 lbs.

Sona ermek

Siyah ve Gümüş