

ROTEL



RAS-5000

AMPLİFİKASYONLU AKIŞ



2 x 220 Watt güçlü AB
Sınıfı güç, 4 Ohm



AB Sınıfı amplifikatör
tasarımı



ESS premium 32-bit Dijitalden Analoga
Dönüştürücü



aptXTM HD ve
Bluetooth ile
AAC



Uzaktan kumanda
dahildir

Yaşam tarzınıza uyum sağlayacak ve eğlence deneyiminizi bir üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlanan Rotel RAS-5000, sadelik ve performansı bir araya getiriyor.

RAS-5000, video seslerinin oynatımı için HDMI ARC (Ses Dönüş Kanalı) özelliğini kususuz bir şekilde entegre eder ve Airplay 2, Google Cast, Roon veya aptXTM HD Bluetooth aracılığıyla Spotify Connect, Tidal Connect, İnternet Radyosu veya bilgisayarınızda, tabletinizde veya mobil cihazınızda bulunan herhangi bir hizmetten en sevdiğiniz müzikleri çalmak için çevrimiçi kaynaklardan zahmetsizce akış sağlar. RAS-5000, gelişmiş ses teknolojisinin modern rahatlıkla mükemmel bir birleşimidir.

Akış ve HDMI ARC'ye ek olarak, Koaksiyel, Optik ve RCA Analog girişler de dahil olmak üzere çok çeşitli geleneksel kaynak girişlerinin keyfini çıkaracaksınız. PC-USB girişi, PCM ve yerel MQA ve MQA Studio kod çözme destekler.

32 bit, 384 kHz çözünürlüğe kadar dijital müzik dosyaları, birinci sınıf ses kalitesi sayesinde en üst düzeyde hassasiyetle işlenir. ESS Dijitalden Analoga dönüştürücü, akıcı hale getirilmişken

Televizyonunuz ile RAS-5000 arasındaki ARC bağlantısı, en sevdiğiniz canlı sporlardan, TV şovlarından, filmlerden ve oyunlardan dinamik, yüksek çözünürlüklü ses sağlar.

Tüm Rotel amplifikatörleri gibi, RAS-5000 de özel bir toroidal transformatöre sahip devasa bir doğrusal güç kaynağı etrafında tasarlanmıştır. Bu transformatör, RAS-5000'in 4 ohm'a 220 watt'lık inanılmaz bir AB Sınıfı güç sağlamasına olanak tanır. Üstün mühendislik ürünü güç kaynağı, tüm kritik bileşenlere ultra düşük gürültülü güç ve amplifikatör çıkış transistörlerine güçlü akım sağlayarak olağanüstü doğrulukta derin ve kontrollü bas enerjisi sunar.

Şık siyah ve sofistike gümüş renk seçenekleriyle sunulan RAS-5000, her türlü dekora kusursuz bir şekilde uyum sağlarken, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde zahmetsiz bir kullanım sağlıyor.

Rotel RAS-5000 ile bugün ev eğlence deneyiminizi ödün vermeden geliştirin ve basitleştirin ve kendinizi sesin içine bırakın.



www.rotel.com

www.camarossaaudio.com



ÖZELLİKLER

Güç Çıkışı	220 Watt / kanal (4 Ohm) 140 Watt / kanal (8 Ohm)	Giriş Hassasiyeti / Empedans	-8 dBFS / 75 Ohm
Toplam Harmonik Bozulma	< %0,03	Dijital Girişler	SPDIF LPCM (24 bit / 192k Hz'e kadar)
İntermodülasyon Bozulması	< %0,03	PC-USB	USB Ses Sınıfı 2.0 (24 bit / 384k Hz'e kadar)*
Frekans Tepkisi			*Sürücü kurulumu gerekli
Satır Düzeyi Girişleri	10 Hz - 100k Hz, $\pm 0,5$ dB,		MQA ve MQA Studio'yu destekleyin
Sönümlleme Faktörü	290		Roon Hazır
Giriş Hassasiyeti / Empedans		HDMI	eARC işlevini destekleyin
Satır Düzeyi Girişleri	0,78 V / 46k Ohm		
Giriş Aşırı Yüğü		Güç Gereksinimleri	
Satır Düzeyi Girişleri	4.1 V	Amerika	120 V, 60 Hz
Ton Kontrolleri - Bas / Tiz	100 Hz / 10k Hz'de ± 10 dB	Avrupa	230 V, 50 Hz
Sinyal Gürültü Oranı (IHF "A" ağırlıklı)		Güç Tüketimi	380 Watt
Hat Seviyesi Girişleri 103 dB		Bekleme Gücü Tüketimi	< 0,5 Watt
		BTU (4 Ohm, 1/8 güç)	1027 BTU/saat
		Boyutlar (GxYxD)	431 x 144 x 425 mm 17" x 5 7/8" x 16"
Dijital Bölüm		Ön Panel Yüksekliği	3U / 132,6 mm / 5 1/4"
Frekans Tepkisi	10 Hz - 70k Hz, (± 3 dB, MAKS.)	Ağırlık (net)	15,7 kg, 34,6 lbs.
Sinyal Gürültü Oranı	105 dB	Sona ermek	Siyah ve Gümüş
(IHF "A" ağırlıklı)			

Works with Apple rozetinin kullanılması, bir aksesuarın rozette belirtilen teknolojiyle özel olarak çalışacak şekilde tasarlandığı ve geliştiricisi tarafından Apple performans standartlarını karşıladığının onaylandığı anlamına gelir.

AirPlay 2 özellikli bu hoparlörü kontrol etmek için iOS 11.4 veya üzeri bir sürüm gereklidir.

Apple, AirPlay, Apple TV, Apple Watch, iPad, iPad Air, iPad Pro, iPhone ve Lightning, Apple Inc.'in ABD ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.

Google, Android, Google Home, Google Play ve Chromecast yerleşik Google LLC'nin ticari markalarıdır.

Spotify Yazılımı burada bulunan üçüncü taraf lisanslarına tabidir:
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

Tüm özellikler baskı anında doğrudur.

Rotel, önceden haber vermeksizin iyileştirme yapma hakkını saklı tutar.

'MQA' veya 'MQA Studio', ürünün bir MQA akışı veya dosyasını kodlayıp çaldığını ve sesin kaynak materyalle aynı olduğundan emin olmak için kökenini belirtir. 'MQA Studio', sanatçı/yapımcı tarafından stüdyoda onaylanmış veya telif hakkı sahibi tarafından doğrulanmış bir MQA Studio dosyasını çaldığını belirtir.

'OFS', ürünün bir MQA akışı veya dosyası aldığını doğrular. Bu, MQA dosyasının son halini sunar ve orijinal örnek oranını görüntüler.

Roon Ready, Rotel'in inanılmaz bir kullanıcı arayüzü, basit kurulum, sağlam günlük güvenilirlik ve ödün vermeden en yüksek düzeyde ses performansı için Roon yayın teknolojisini kullandığı anlamına gelir.