

Sonos Amp ile tanışın

Yepyeni Sonos Amp, tüm eğlencenizi güçlendirecek ve sevdiğiniz ses içeriklerini evinizin her odasına taşıyacak çok yönlü bir amplifikatördür. Yeni Amp, daha fazla güç, daha fazla çok yönlülük sunmak ve platform aracılığıyla yeni deneyimler sunmak için yeniden tasarlandı.

- Amp ile favori yayın içeriğinizi Sonos'ta oynatın, HDMI Arc aracılığıyla televizyonunuza bağlayın veya herhangi bir ses cihazına takın, vinil koleksiyonunuzu güçlendirecek bir pikap da dahil.
- Yeni Amp, ister raf tipi AV için kompakt ve zarif bir çözüm olarak olsun, ister herhangi bir ev ortamına uyacak şekilde yeniden tasarlandı kurulumlar, duvara monte edilmiş, mobilya altına yerleştirilmiş veya bir odada sergilenmiş.
- Kanal başına 125 Watt'lık güçle orijinal Connect:Amp'in iki katından fazla olan yepyeni Amp, tek bir amplifikatörde dört hoparlöre kadar en zorlu hoparlörlere bile yüksek kaliteli ses sağlıyor.
- TV'nize stereo ses eklemek, Sonos ev sineması kurulumuna kablosuz arka hoparlörler eklemek veya iki Sonos Amp kullanmak için Sonos Amp kullanın çevresel ses.
- Sonos 100'den fazla hizmeti destekler. İstediklerinizi seçin ve müzik, podcast, radyo ve sesli kitap dinleyin. Ayrıca bilgisayarınızda veya diğer cihazlarınızda depolanan tüm müzikleri de çalın.
- Sonos, yüzlerce ortağa olanak tanıyan ve müşterilerimize benzersiz bir özgürlük sağlayan bir yazılım platformu oluşturdu seçim. Amp artık AirPlay 2, ev otomasyon ortaklarına erişim ve Sonos One ve Beam dahil olmak üzere Amazon Echo veya Alexa özellikli cihazlara kablosuz olarak bağlandığında ses kontrolü özelliklerine sahip.
- Sonos uygulamasını telefonunuzda veya tabletinizde, TV uzaktan kumandanızda, tuş takımlarınızda, AirPlay 2'de veya Amazon Echo ve Alexa ile sesinizi kullanarak kullanın. etkin cihazlar.
- Yeni API'ler ve platform ortaklarımızla daha derin entegrasyonlar, kusursuz akıllı ev kontrolü oluşturmanıza olanak tanır.
- Sonos bir sistemdir. Amp ile başlayın ve WiFi aracılığıyla ek hoparlörlerle daha fazla odaya genişletin.
- Sonos, yeni özellikler, ses hizmetleri ve API entegrasyonlarıyla düzenli olarak güncellenir, böylece seçenekleriniz her zaman güncel olur ve iyileşiyor.

Genel

Sistem Gereksinimleri

Hoparlör kablosu, geniş bant internet ve pasif hoparlörler

Sonos uygulaması

Ses

Amplifikatör

Sınıf-D dijital amplifikatör

Sürekli Ortalama Güç

125 W/kanal (8 Ohm, her iki kanal da çalıştırılır)

Tepe Çıkış Akımı

31 Amper (1 Ohm, 1ms)

Tepe Çıkış Gücü

250 W/kanal (4 ohm)

Sinyal-Gürültü Oranı

114dB (A ağırlıklı, dijital giriş)

Toplam Harmonik Bozulma

<0,0015% (20Hz -20kHz, 1W, 8 Ohm, AES17 filtre)

Çıkış Gürültüsü

<60 uV (A ağırlıklı)

Güç Amplifikatörü Özellikleri

Doğrudan Dijital Giriş: D/A dönüşümü yok

Yüksek Akım Ayırık Çıkış Aşaması

2 Ohm'a Kadar Dinamik Yüklerde Kararlı

Mikroişlemci Tabanlı Koruma

Güç Faktörü Düzeltmesi

Hoparlör Bağlantıları

Özel Muz fişleri 10-18AWG hoparlör kablosunu kabul eder (2)

Desteklenen Hat Girişi Kaynakları

Hat seviyesi analog RCA çıkışı veya optik dijital çıkışı olan ses cihazı (optik adaptör gereklidir). HDMI ARC veya optik çıkışı olan TV cihazı (optik adaptör gereklidir)

Subwoofer Çıkışı

Ayarlanabilir geçişli (50 ila) otomatik algılamalı RCA tipi (110Hz)

Müzik Erişimi

Desteklenen Müzik Hizmetleri

Sonos, Pandora, Spotify, Deezer ve SoundCloud dahil olmak üzere çoğu müzik hizmetiyle sorunsuz çalışır. Tam liste için <http://www.sonos.com/music> adresini ziyaret edin.

İnternet Radyosu Destekleniyor

MP3, HLS/AAC, WMA akışı

Desteklenen Çalma Listeleri

Napster, iTunes, WinAmp ve Windows Media Player (.m3u, .pls, .wpl)

Fiziksel

Boyutlar

8,54 inç (veya 217 mm) x 8,54 inç (veya 217 mm) x 2,52 inç (veya 64 mm)

Standart raf uyumu

Ürün Bitişi

Siyah ve gümüş muz fişli mat siyah

Ağırlık

4,6 lbs. (2,1 kg)

Dokunmatik Kontroller

Ses açma/kısma, önceki/sonraki parça (sadece müzik), oynatma/duraklatma için dokunmatik kontroller. LED ışık durumu gösterir.



Güç ve Ağ Oluşturma

Kablosuz Bağlantı

Kesintisiz kablosuz yayın için herhangi bir 802.11b/g/n yönlendiriciyle ev Wi-Fi ağınıza bağlanır. Yalnızca 802.11n ağ yapılandırmaları desteklenmez; yönlendirici ayarlarını 802.11 b/g/n olarak değiştirebilir veya yönlendiricinize bir Sonos ürünü bağlayabilirsiniz.

SonosNet Genişletici

SonosNet 2.0'ın gücünü genişletme ve artırma işlevleri

Ethernet Bağlantı Noktaları

Çift Ethernet bağlantı noktaları, Sonos Amp'yi kablolu bir ev ağına bağlayabilir ve ek Sonos oynatıcıların bağlanmasına olanak tanır